

## VarioCare Remote Fernbedienung

optionales Zubehör für den VarioCare IR-Bewegungssensor

**Bild 1: Produktbild (Vorderansicht)**




### Verwendung


Mit der **VarioCare Remote Fernbedienung** lassen sich am **VarioCare IR-Bewegungssensor** per Funk folgende Funktionen zusätzlich schalten und einstellen:

Die Fernbedienung muss sich zur Betätigung/Auslösung auf der zugehörigen magnetischen Halterung befinden. Als Bestätigung blinkt der obere Rand kurz **grün** auf, sollte die Batterie im Sender schwach werden, blinkt der obere Rand **bei** Senderauslösung **rot**.

**Bild 2: Wandmontage**



**Bild 2: Remote Fernbedienung Bedienelemente (Rückseite)**



## Einstellungen

### Pflegefunktion statisch

- Der Pflegemodus bleibt so lange aktiv, bis die Fernbedienung nochmals betätigt wird.

### Pflegezeit Dauer

- Einstellung der Pflegezeit zwischen **2** und **40** Minuten.

### Einstellmodus

Der **VarioCare** kann hierbei an einem **VARIOREC®** Funkempfänger angelernet und anschließend ausgerichtet werden, **ohne** dass ein Ruf an die Schwesternrufanlage weitergeleitet wird. Der Modus bleibt aktiv, bis die Einstellung wieder verändert wird.

### Licht

- Aktivieren / Deaktivieren der Lichtschalt-Funktion


### Akustische Meldung

- Aktivieren / Deaktivieren der akustischen Meldung

### Rufauslösung


- Aktivieren / Deaktivieren der Rufweitergabe an den zugehörigen Funkempfänger. Beispielsweise wenn der Patient im Bett bewegt werden muss (Röntgen, OP). Somit sind Fehlalarme bezüglich einer normalerweise erfolgenden Alarm- oder Tages-Kontrollmeldung unterbunden.

**Automatische Nachtaktivierung** ☾




- Ein- / Ausschalten der Nachtaktivierung. Im aktiven Zustand schaltet sich der **VarioCare** bei ausreichend Helligkeit automatisch **aus**.
- Der Dämmerungssensor befindet sich **im VarioCare Remote**, aus diesem Grund muss dieser in dem Raum montiert werden, in dem die Person überwacht werden soll.

**Nachtaktivierung bei Nacht... ...bei Tag**



**Auslöseverzögerung (Rückkehrzeit)**

Hiermit wird einem Patienten/Bewohner die Möglichkeit gegeben, ohne Alarmauslösung den Sensorbereich zu durchschreiten, z.B. für einen Toilettengang. Kehrt er jedoch nicht innerhalb der individuell vorgegebenen Zeit wieder zurück, wird automatisch ein Alarm ausgelöst.



- Einstellung der Zeit zwischen **2** und **60** Minuten, die ein Patient abwesend sein darf, bevor ein Ruf ausgelöst wird. D.h. der Patient muss *innerhalb* dieser Zeit zurückkehren.  
**Wichtig:** Der Patient **muss** den Sensorbereich verlassen, damit sich die eingestellte Auslöseverzögerung aktiviert.

**Wichtig!**



Um Änderungen im **VarioCare** zu hinterlegen muss der **VarioCare Remote** nach einer Veränderung der Einstellungen einmalig durch Betätigung der Bedienfläche (dabei eingelegt im Wandhalter) ausgelöst werden. Alle 4 Minuten übermittelt der **VarioCare Remote** automatisch seine Einstellungen an den **VarioCare** Sensor, spätestens dann werden Änderungen vom **VarioCare** übernommen.

**VarioCare Remote an einen VarioCare IR-Bewegungssensor einlernen**

**Fernbedienung**  
Dreheswitcher auf Schraubenschlüssel

**Fernbedienung einlernen**

**Einstellmodus setzen**  
beide Tasten **lange** drücken

**Einstellmodus**  
Rote LED leuchtet

**Lernmodus setzen**  
beide Tasten **lang** drücken

**Lernmodus**  
Richtungsanzeigen blinken **schnell**

**Zurück in den Betriebsmodus**  
**kurz** rechte oder linke Taste drücken

**Meldungen:**  
Akustisches Signal, Statusanzeige blinkt ca. 30 s grün rot

**Fernbedienung eingelernt:**  
Bei erfolgreichem Einlernen ertönt ein **4maliges** Signal



## Technische Daten:

### VarioCare Remote - Funkfernbedienung

Ausführung:	Fernbedienung zur Programmierung diverser Einstellungen des VarioCare
Frequenz:	869 MHz
Stromversorgung:	Batterie, Größe: CR2450, Spannung 3V, Kapazität: 570mAh, chem. System: Lithium-Mangandioxid Betriebsdauer bei täglich einmaligem Gebrauch ca. 3 Jahre
Schutzart:	IP 20
Abmessungen:	Ø 85 mm, Modulhöhe 18 mm ohne Wandhalter, mit Wandhalter 26 mm
Gewicht:	ca. 130 g
Konformität:	CE (RED RL, RoHS RL)

### Regelmäßige Maßnahmen

Vorgeschlagen wird eine wöchentliche Besichtigung mit Prüfruf-Auslösung und Beobachtung aller Melde-Elemente der Anlage. Prüfen Sie dabei auch, ob eine „Batterie-schwach“-Meldung erfolgt. Empfohlen wird zudem eine monatliche Kontrolle der Funkreichweite.

### Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel. Auf keinen Fall scheuernde / ätzende Reinigungsmittel verwenden. Nur Desinfektionsmittel gem. EN 16615 bzw. VAH-Liste verwenden.

### Zubehör- und Ersatzteile

Diese sind auf der Internetseite der Lehmann Electronic GmbH hinterlegt.

### Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte, Altbatterien und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.



Das nebenstehende Symbol kennzeichnet Elektronikgeräte, die getrennt vom Hausmüll gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden müssen. Altgeräte und Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Eine Entsorgung von Altgerät und Batterie hat getrennt zu erfolgen. Diese sind entweder an einer Sammelstelle für Elektrogeräte bzw. Batterien oder bei dem Inverkehrbringer abzugeben.



Verpackungsmaterial ist entsprechend der geltenden Gesetze und Entsorgungsvorschriften getrennt zu entsorgen.

Die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

### Konformität und gesetzliche Regelungen

Hiermit erklärt Lehmann Electronic, dass sich das Produkt soweit zutreffend in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV RL 2014/30/EU, der RED RL 2014/53/EU, und der RoHS RL 2011/65/EU befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie im Internet unter [www.lehmannweb.de](http://www.lehmannweb.de).



**REACH Verordnung** Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar.

