

R/5101, R/5103 und R/5107

Produkte	Modell
wandmotierter Rufauslöser + Anwesenheit	R/5101
wandmotierter Rufauslöser + Anwesenheit + abnehmbare 3p Steckdose für Birntaster R/2000E-3EJ-4.R	R/5103
wandmotierter Rufauslöser + Anwesenheit + Zugtaster	R/5107

Mobilität

Jederzeit auf Hilfe zählen zu können, egal wann und an welchem Ort – das ist das Ziel der Mobilitätslösung von Gets. Sie macht sich die Sicherheit und die Funktionen der kabelgebundenen Produktserien zunutze und bietet gleichzeitig die Vorteile des funkgestützten Systems.

Eine vollwertige und eigenständige Lösung, die aber auch als Ergänzung zu einer klassischen Anlage zum Einsatz gebracht werden kann. Die Bewohner erhalten damit mehr Mobilität, denn diese Lösung stellt einen Zusatz zu den vom Bett aus bedienbaren und an der Wand montierten Rufauslösern dar.

Dank ihrer raschen Inbetriebstellung und ihrer Flexibilität eignet sich diese Produktserie auch zur Sicherung der Patienten bei Erneuerung oder Migration der Schwesternrufanlage.

Die fixen Rufauslöser vereinen in sich die Vorteile der verkabelten und der drahtlosen Produktserien.

Dank der zahlreichen Varianten und des schnellen Einbaus sind diese Produkte sehr flexibel in der Anwendung.



Vorteile des Produkts

Unsere Kunden schätzen die folgenden Qualitäten:

- Verwendung **sicherer Frequenzen**
- **flexible und schnelle** Anwendung
- **eindeutige und rasche Identifizierung** der Sender
- **sichere** Weiterleitung der Rufe durch bidirektionale Übertragung
- **Live Check** System für eine ständige Überwachung des Betriebszustands des Geräts

Technische Daten

Eigenschaft	R/5101	R/5103	R/5107
Maße	89 x 89 x 10.5 mm	89 x 89 x 32 mm Birntasterstecker: 125mm	89 x 89 x 32 mm Zugtasterkabel: 2m
Gewicht	44g	108g	116g
Reichweite drinnen / draußen ¹	25-30m / 100m		
Verbrauch	2 uA bis 3V		
Spannung	3V DC		
Autonomie ²	2 Jahre		
Farben	Gehäuse, Vorderfront: weiß Tasten: 1x rot, 1x grün		
Material	antimikrobielles PC-ASA		
IP-Schutzindex	IP20		
Montage	Clip / Schrauben		
Konfiguration	USB-Stick R/5302		
Sendeleistung	25mW und 12 dBm		
Frequenz	868 – 870 MHz		
Temperatur im Betriebszustand	0 bis 50°C		
Temperatur im Lagerzustand	0 bis 50°C		
Batterie	CR2430		

1 - Typische Werte, kann stark variieren je nach der Anzahl und der Art der Hindernisse.

2 – Typischer Wert, variiert je nach Anwendung.

Ihr Gets Partner: