Lifeline GSM

56008/622

Allgemeine Beschreibung

Lifeline GSM ist ein Hausnotruf- und Servicesystem, das sich zum Betrieb in GSM-Mobilfunknetzen sowie im Festnetz, d.h. analoger TAE-Anschluss und dank des patentierten Tunstall ST Übertragungsverfahrens auch sicher in VoIP-Netzen eignet. Es bietet damit alle Freiheiten bei der Wahl der Anschlusstechnik. Das Lifeline GSM dient zur Auslösung von Rufen mit automatischer Freisprechverbindung zur Servicezentrale. Wahlweise Rufauslösung zu Kontaktperson (Angehöriger, Pflegepersonal).

Das System besteht aus dem Hausnotruf- und Servicegerät Lifeline GSM und einem Funksender MyAmie. Eine Notstromversorgung sowie eine automatische Funktionsüberwachung für Batterie und Funkstrecke gewährleisten die stetige und zuverlässige Einsatzbereitschaft des Lifeline GSM.

Das Lifeline GSM ist die ideale Hausnotruflösung für Standorte, wo kein Festnetzanschluss vorhanden oder gewünscht ist. Mobilfunk- und Festnetztelefonie können jedoch auch als gegenseitige Rückfallebenen verwendet werden.

Ausstattung und Funktionen

- Übertragungsprotokolle: Tunstall, CPC, ANT
- Protokollübertragungsverfahren: STMF, DTMF
- Sprachansage als Beruhigungsmeldung
- Externe GSM-Antenne für eine flexible Gerätepositionierung und gesicherten Netzempfang
- Einfache Installation
- Sprachansage und optische Anzeige der aktuellen GSM-Signalstärke hilft beim Auffinden des optimalen Standorts
- Die SIM-Karte eines beliebigen Providers kann eingesetzt werden. (Von Prepaid-Tarifen wird bei Notrufgeräten allerdings abgeraten.)
- Die SIM-Karte kann mittels Programmierung zum Schutz vor Missbrauch mit einer PIN belegt werden
- Auch im GSM-Netz hervorragende Sprachqualität
- Programmierung über einen PC
- Programmierung über integriertes Tastenfeld
- Fernprogrammierung über die Servicezentrale
- Echtzeituhr, automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit
- Rote Ruftaste, grüne Abstelltaste, blaue Funktionstaste
- Funktionstaste programmierbar
- Aktivitätskontrolle des Teilnehmers
- Regelmäßige Erinnerungen des Teilnehmers (z.B. an Medikamenteneinnahme) einstellbar
- Monitoring kritischer Besuche, d.h. ob z.B. Besuche des Pflegedienstes planmäßig erfolgen
- Überwachung der Wohnung bei Abwesenheit (Einbruchüberwachung)
- Umfangreiches Funkzubehör erhältlich
- Umfangreiche optische Zustandsanzeigen (LED)

Lifeline GSM

56008/622 - Seite 2 -

- Bis zu 15 Funksender bzw. Funksensoren programmierbar
- An- und Abmelden mit Sprechverbindung zur Zentrale
- Kapazitätsüberwachung der Notstromversorgung
- Notstromversorgung: 45 Stunden Stand-by bei neuem, voll aufgeladenem Akku
- Meldung bei Telefonleitungsausfall
- Meldung bei Netzspannungsausfall und -wiederkehr
- Tischaufstellung oder Wandmontage

MyAmie im Lieferumfang

- Zur drahtlosen Rufauslösung
- Schwarze Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
- Funkstreckenüberwachung
- Funkreichweite abhängig von räumlichen Gegebenheiten (250 m im Freien)
- Hausnotruf-Frequenzband
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (IP67)
- Halskordel und Stretcharmband
- Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
- Langlebige Materialbeständigkeit durch den Einsatz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.

Technische Daten Lifeline GSM

Abmessungen (HxBxT):	36 x 195 x 215 mm
Gewicht:	700 g
Gehäusematerial:	ABS
Akku:	Ni-MH, 7,2 V, 1200 mAh
Stromversorgung:	230 V AC, 10 A Steckdose
GSM:	QUAD band 850/900/1800/ 1900 MHz
Umgebungstemperatur:	
- Betrieb:	0 bis +45 °C
- Lagerung:	-10 bis +50 °C
Relative Luftfeuchte:	
- Betrieb:	0 % bis 80 %, nicht kondensierend
- Lagerung:	0 % bis 93 %, nicht kondensierend

Technische Daten MyAmie

Abmessungen (HxBxT):	14 x 27 x 36 mm
Gewicht:	7 g
Funkfrequenz:	869,2125 MHz

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
56008/622	Lifeline GSM	
00 8804 17	Inbetriebnahmeanleitung	

Seniorentechnik-Martin.de Bockhorster Landweg30a 33775 Versmold Tel. 05423/4734-0 info@seniorentechnik-Martin.de