

Wecker, Classic-Modell

BE1350

 Bellman & Symfon®



Funktionen

- 1 Extralauter Alarm 100dB***
Aufsteigendes Multitonsignal
- 2 4 x extrahelle Blitzlichter**
Sogar bei Tageslicht effektiv
- 3 Starker Bettvibrator**
Vibriert unter dem Kopfkissen
- 4 Batterie-Backup**
Sorgt dafür, dass alle Funktionen funktionsfähig bleiben

100 dBA @ 4", 94 dBA @ 12"



Aufwachen war noch nie so einfach

Mit dem Classic-Wecker von Bellman & Symfon müssen Sie keine Angst mehr haben, zu verschlafen. Lassen Sie sich von einem extralauten und hörbaren Alarm und einem Bettvibrator wecken, der unter Ihrem Kissen vibriert. Die ideale Lösung, falls Sie morgens schlecht aus dem Bett kommen oder schlecht hören.

Der Classic-Wecker bietet viele einmalige Funktionen. Er verfügt zum Beispiel über eine intelligente Schlummerfunktion, die die Zeitintervalle automatisch von 9 auf 2 Minuten

verkürzt und ein Multitonsignal, das alle Frequenzen abdeckt, damit es auch für Menschen hörbar ist, die an einer Hörschwäche für bestimmte Frequenzen leiden. Der Classic-Wecker ist äußerst benutzerfreundlich. Er ist mit einem großen LCD-Display mit anpassbarer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sowie zwei separaten Dreh- und Druckknöpfen zum Einstellen von Zeit und Alarm.

Das Tonsignal kann ausgeschaltet werden, damit Sie andere Personen nicht stören, wenn Sie aufstehen müssen.

3



Technische Spezifikationen

Größe und Gewicht

- Höhe: **4.3", 108 mm**
Breite: **4.7", 121 mm**
Tiefe: **3.6", 92 mm**
Gewicht: **13.7 oz, 390 g** inkl. Batterien



Ausgabesignale

- **Ton**
100 dBA @ 4", 10 cm, 94 dBA @ 12", 30 cm
Integriertes Multifrequenzsignal mit einer Hauptfrequenz von 950 Hz - 3000 Hz
- **Bettvibrator**
Vibrationsstärke: Gleichstrom 2.0 - 4.0 V

Weck- und Schlummerfunktion

- Alarmabschaltung: 20 Minuten
- Absteigendes Schlummerintervall von 9 auf 2 Minuten in Zweiminutenschritten

Anzeige

- Typ: Twisted Nematic (TN)-LCD
- In 5 Schritten anpassbare Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung wird mit der Schlummertaste aktiviert
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: weiß
- Anzeigeabschaltung: 8 Sekunden

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: 59° bis 95° F
(15° bis 35° C)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
(nichtkondensierend)

Betrieb

- Separate Dreh- und Druckknöpfe zur einfachen Einstellung von Uhrzeit und Alarm
- Spezielle Taste zum Wechseln zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitformat
- Spezielle Taste zu Anpassung der Hintergrundbeleuchtung in fünf Schritten
- Spezielle Taste zum Ein-/Ausschalten des Alarmtons
- Batterieüberwachung, die den Status der Backup-Batterie überwacht und anzeigt
- Die Backup-Batterie wird für Ton und Bettvibrator verwendet. (Batterien nicht inbegriffen)

Lieferumfang

- BE1350 Wecker
- BE1271 Bettvibrator
- Netzteil, Gleichstrom 7,5 V, 1000 mA
- Bedienungsanleitung



Zubehör

Für den Wecker sind folgende Zubehörteile erhältlich:

- BE1272 Bettvibrator mit Ton
- 4 wiederaufladbare NiMH-Batterien, Größe AAA

Sicherheitsanforderungen

- Entspricht folgenden Anforderungen:
WEEE, Der grüne Punkt, CE, RoHS und C-Tick



Tasten und Bedienung



© 2011, Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produktdesigns sind patentiert. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

BE1350_018DAS001_DE bellman.se/aufwachen