

Alarm clock Pro plus

BE8049



 Bellman & Symfon®



Funktionen

- 1 **Extra lauter Alarm 100dB***
Aufsteigendes Multitonsignal
- 2 **4 x extra helle Blitzlichter**
Sogar bei Tageslicht effektiv
- 3 **Leistungsstarker Bettvibrator**
Vibriert und gibt einen Ton aus
- 4 **Nachtlicht**
Weist den Weg zum Bett
- 5 **Batterie-Backup**
Funktioniert bei Stromausfall
- 6 **Intelligente Schlummerfunktion**
Verringert das Intervall
- 7 **Telefon Benachrichtigung**
Festnetz- und Mobiltelefon

* 100 dBA @ 4" (10 cm), 94 dBA @ 12" (30 cm)

Wecken und Benachrichtigung - alles in einem

Die Alarm Clock Pro plus weckt Sie mit verstärkten Tonsignalen, blinkenden LEDs und einem Vibrationskissen, das unter Ihrem Kopfkissen vibriert. Der akustische Alarm verwendet unterschiedliche Schallfrequenzen, sodass er sowohl Schwierigkeiten im Hochton- wie Tieftonbereich abdeckt. Die Lautstärke ist ansteigend, je länger der Alarm desto lauter die Tonsignale.

Der Wecker verfügt über eine helle und klare Anzeige, sowie große ergonomische Bedienelemente welche die Einstellung der Zeit und des Alarms sehr einfach halten. Er ist auch mit Ausfallbatterien und einem sanften blauen

Nachtlicht ausgestattet. Dieses ist perfekt, wenn Sie in der Nacht aufstehen und nicht eine helle Nachttischlampe nutzen wollen, die Ihren Partner aufweckt oder Sie selbst blendet.

Benachrichtigung während des Mittagsschlafs

Wenn Sie während des Tages ruhen ist es leicht zu übersehen, wenn jemand versucht Sie zu erreichen. Jetzt können Sie Ihr Festnetz- und Mobiltelefon mit dem Wecker verbinden, dieser alarmiert sie wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht erhalten - oder auch wenn eine Erinnerung Ihres Kalenders erscheint. Das funktioniert natürlich genauso gut mit einem Tablet.



Technische Spezifikationen

Größe und Gewicht

- Höhe: **108 mm**
Breite: **121 mm**
Tiefe: **92 mm**
Gewicht: **390 g** inkl. Batterien



Anschlüsse

- Externer Triggereingang 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
- Modularer Telefonstecker RJ-11
Analognetzwerk: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

Ausgabesignale

- **Ton**
100 dBA @ 4", 10 cm, 94 dBA @ 12", 30 cm
Integriertes Multifrequenzsignal mit einer Hauptfrequenz von 950 Hz - 3000 Hz
- **Blitzlicht**
4 extrahelle blinkende LED-Leuchten
Warnung! Blitzlichter können epileptische Anfälle auslösen!
- **Bettvibrator**
Gleichstrom 2.0 - 4.0 V, Gibt einen Ton aus

Anzeige

- Typ: Twisted Nematic (TN)-LCD
- In 5 Schritten anpassbare Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: weiß
- Anzeigeabschaltung: 8 Sekunden

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: 59° bis 95° F
(15° bis 35° C)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
(nichtkondensierend)

Weck- und Schlummerfunktion

- Alarmabschaltung: 20 Minuten
- Absteigendes Schlummerintervall von 9 auf 2 Minuten in Zweiminutenschritten
- Snooze timeout: 20 Minuten

Nachtlicht

- Integriertes sanftes blaues Nachtlicht, das den Weg zum Bett weist. Typ: EL
- Ein-/Ausschaltung mit der Schlummertaste (3 sek gedrückt halten)
- Abschaltung: 1 Stunde mit Netzstrom, 15 min bei Batteriebetrieb

Einstellungen

- Separate Dreh- und Druckknöpfe zur einfachen Einstellung von Uhrzeit und Alarm
- Spezielle Taste zum Wechseln zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitformat
- Spezielle Taste zu Anpassung der Hintergrundbeleuchtung in fünf Schritten
- Spezielle Taste, die den Alarmton ein-/ausschaltet
- Batterieüberwachung, die den Backup-Batteriestatus überwacht und anzeigt
- Die Backup-Batterie wird für Ton, Bettvibrator, Blitzlicht und Nachtlicht verwendet

Lieferumfang

- BE1370 Alarm Clock mit Ausfall Batterien
- BE9250 Mobile Phone Sensor
- BE1272 Bettvibrator mit Ton
- Netzteil, Gleichstrom 7,5 V, 1000 mA
- BE9250 Mobile Phone Sensor Adapter
- 1 x AAA Alkali Batterie
- Bedienungsanleitung

Zubehör

Für den Wecker sind folgende Zubehörteile erhältlich:

- BE1271 Bettvibrator ohne Ton
- BE9086 Externes Triggerkabel
- BE9105 Telefon-Flexkabel

Sicherheitsanforderungen

- Entspricht folgenden Anforderungen:
WEEE, Der grüne Punkt, CE, RoHS, C-Tick, A-Tick



Tasten und Bedienung



Mobile phone sensor

- **Größe und Gewicht**
Ø 24 mm x 34 mm, 47 g



- **Erkennung**
Optisch: wird aktiviert wenn die Hintergrundbeleuchtung angeht.
Licht Intensität: Sichtbares Licht > 3 lux
- **Batterie**
Art der Batterie: 1 x AAA 1.5 V Alkali
Arbeitszeit: > 1 Jahr bei normaler Nutzung
- **Anschlüsse**
Sensor: 2.5 mm Mono Klinkenstecker
Adapter: 3.5 mm Mono Klinkenstecker

© 2014, Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produktdesigns sind patentiert. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

BE8049_0101DAS001_DE

bellman.com